

Sensor de apertura de puertas en armarios para tiras de led

El sensor SM3 está indicado para el accionamiento de tiras de led en armarios.

- Cuando el sensor SM3 detecta un objeto cercano (puerta cerrada) la luz del armario estará desactivada. Al abrir la puerta del armario, y separarse esta del sensor una distancia mayor de 10cm, la luz del armario se activará.




Datos técnicos

Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Rango de detección	Potencia sensor en espera	Máxima I de salida	Potencia de salida a 24V
SM3	6000000104	12-24VDC	< 10cm	<0,5W	4A	96W

Nota: La longitud de los cables de alimentación al sensor o del sensor a la tira de led son de 1m, respectivamente. Estas longitudes pueden ser de mayor longitud mediante la conexión de prolongadores con sus correspondientes conectores macho y hembra.

Dimensiones



Esquema de conexión

